

Профиль S-LUX


SL-LINE-4932-2000 ANOD

1. Технические характеристики

Модель	SL-LINE-4932-2000 ANOD
Артикул	019308
Материал	Алюминий
Обработка поверхности	Анодирование Серебристый цвет
Тип освещения	Основное освещение
Способы установки	Подвесной / накладной
Длина	2000 мм
Степень пыле- и влагозащиты	IP 40
Транспортная упаковка	4 шт.
Размер транспортной упаковки (ДхШхВ)	2095x122x92 мм
Вес упаковки (нетто)	9,36 кг
Вес упаковки (брутто)	14,24 кг





Фото применения




Размеры

2. Аксессуары для профиля

	Длина / Размер	Количество	Материал	Обработка поверхности	Артикул
Экран 	2000 мм	2 м.	Диффузный поликарбонат Светопропускание 85%		019293
Заглушки 	49x32x12 мм	2 шт.	Огнестойкий поликарбонат	Окрашивание Серебристый цвет	019309

2. Аксессуары для профиля

	Длина / Размер	Количество	Материал	Обработка поверхности	Артикул
Шурупы 	M2x8 мм	8 шт.	Металл	Закалка, голубая оцинковка	В комплекте с заглушками
Соединитель 	1000 мм	1 м.	Алюминий	Анодирование Серебристый цвет	019856

	Количество	Характеристики подвеса	Характеристики кабеля	Артикул
Подвесы 	1 комплект	Длина: 2 м / 4 м Цвет: серебристый Материал: латунь и сталь	Размер: 4,5x2000 мм / 4,5x4000 мм Максимальный ток нагрузки: 6 А	019391 (2 м) 019392 (4 м)


	Серия	Ширина	Мощность	Напряжение питания	Количество светодиодов	Артикул
Светодиодная лента 	RT 24 V 280 2835 4 x 2	36 мм	36 Вт/м	24 В	280 шт./м	019084 019087 019085 019086

3. Инструкция по установке


Перед установкой определите места расположения светильника и блока питания.

Затем проведите кабель от блока питания к светильнику.


• Монтаж на потолок или стену





1. Просверлите отверстия для крепления профиля и продевания кабеля.



2. Установите заглушки.




3. Проведите кабель питания через отверстие. Закрепите профиль на поверхности.





4. Приклейте светодиодную ленту
5. Установите экран.

• Установка подвешного крепления




Для установки используйте подвесы SL-LINE или ARH-LINE

Соединение более 2,5 м профиля.



1. Просверлите отверстие и зафиксируйте соединитель SL-01-1000 на профиле.
2. Соедините профили, просверлите отверстие и зафиксируйте их.

• Подключение более 2,5 м светодиодной ленты



При использовании более 2,5 м светодиодной ленты, подключайте питание с двух сторон.