

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКА LGD-PATH-ROUND

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ



ВНИМАНИЕ!

**Перед началом всех работ отключите электропитание!
Все работы должны проводиться только
квалифицированным специалистом.**

1. Извлеките монтажный комплект из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
2. Установите светильник:
 - 2.1. Шестигранным ключом из комплекта светильника ослабьте 4 винта [1] и отделите основание [2] от светильника [3]. Удалите заглушку из отверстия в основании.
 - 2.2. Загерметизируйте нейтральным силиконовым герметиком два крайних отверстия в основании [2], не используемых при данном способе крепления.
 - 2.3. Открутите гайку [4] от пике [5].
 - 2.4. Выкрутите из пике [5] фиксирующую втулку [6].
 - 2.5. Вставьте фиксирующую втулку [6] в отверстие в основании [2] и вкрутите втулку [6] в пике [5].
 - 2.6. Пропустите кабель питания [6] через отверстие в пике [5], наденьте на кабель гайку [4] и накрутите её на фиксирующую втулку [6].
 - 2.7. Подсоедините кабель питания [7] к клеммной колодке [8]. Соблюдайте порядок подключения проводов: фаза (L) – коричневый провод, ноль (N) – синий, заземление (⊕) – желто-зеленый.
 - 2.8. Вставьте основание [2] в светильник [3] и зафиксируйте 4 винтами [1]. При закрывании светильника убедитесь, что замыкание электрических проводов внутри светильника исключено.
 - 2.9. Установите светильник на место, для чего воткните пике [5] в грунт. Во избежание повреждения, не прилагайте чрезмерных усилий.
3. Подсоедините обесточенный кабель питания к электрической сети.
4. Включите питание и проверьте работу светильника.
5. Если светильник не заработал должным образом, следуйте рекомендациям, приведенным в инструкции к светильнику.

